

LP-5011P

1 PORT ETHERNET + 1 PORT USB ADSL MODEM ROUTER ADSL2/2+

Ev ve küçük ofis kullanımı için ideal olan Loopcomm 5011P ADSL modem router cihazı üzerinde bulunan 1 adet LAN ve 1 adet USB portu ile başka bir donanıma ihtiyaç olmadan internet erişiminizi 2 bilgisayara paylaşırsınız. Hub switch ilavesi ile paylaşım yapabilir, bu sayıyı 253 adete kadar artırabilirsiniz. Türkçe hızlı kurulum CD'si ile ethernet portları üzerinden 3 adımda kurulum yapabilirsiniz.

Teknik özellikler

- Maksimum downstream rate: 24Mbps
- Maksimum upstream rate: 1Mbps
- 8 PVC'ye kadar destekler
- VC ve LLC çoklama
- PPP over Ethernet (RFC 2516) PPP over ATM (RFC 2364) PPP over PAP (Password Authentication Protocol; RFC1334) PPP over CHAP (Challenge Authentication Protocol; RFC1994)
- 128 MAC adresine kadar destek
- IP routing-RIPv2 (geriye dönüşlü olarak RIPv1 ile uyumludur)
- Statik IP yönlendirme
- PAT (Port Adresi Tercümesi)
- Yönlendirme: IP / UDP / TCP / ARP / RARP
- NAT (Network Address Translation) (Ağ Adres Tercümesi); NAPT (Ağ Adresi ve Port Tercümesi)

Splitter hedyeli



- DHCP sunucu / anahtarlama / istemci
- UPnP desteği
- IP & Packet Filtering (Paket Filtreleme)
- Bridge Filter (Köprü Filtresi)
- Parola korumalı sistem yönetimi
- Firewall (Güvenlik Duvarı)
- FTP / TFTP üzerinden firmware güncellemesi
- Web-tabanlı grafik arayüz yapılandırma / yönetimi
- SNMP desteği
- Entegre test aracı
- USB v1.1 portu ile tam hızda (12Mbps) uyum
- Bir RJ45 port uyumu (IEEE 802.3/802.3u, 10/100Mbps otomatik seçim ile)
- ADSL bağlantısı için bir RJ11 portu